

# ECHTSCHALL

## Transportables Verstärkersystem WA-1010

mit integrierter, einstellbarer Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF Diversity -Technik und CD-MP3 Player

- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 1 x 7,2 Ah
- (bis zu 6 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik
- Ideal geeignet für den mobilen Einsatz bei Vorträgen, Schulungen etc.
- Bis zu zwei Funkstrecken integrierbar mit Hand- oder Taschensender
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9MHz anmelde- gebührenfrei )
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem
- 2 regelbare Mikrofon-Eingänge ( 6,3mm Klinke ),  
1 Stereo-Line-Eingang (6,3 Klinke ), gemeinsamer Masterregler und  
2-fach-Klangregelung
- 1 Aux-Out -Line-Ausgang ( 6,3 Klinke )
- Dreibein – Alu - Stativ
- Integrierter CD-MP3 Player
- Batterie – Statusanzeige
- Strapazierfähiges Kunststoffgehäuse
- Tragetasche oder Trollytasche
- Optionell erweiterbar durch aktive Lautsprecher



### Technische Daten

<b>Ausgangsleistung</b>	150W max / 80W rms
<b>Frequenzbereich</b>	50-17000Hz
<b>Trägerfrequenz</b>	863,1-864,9MHz
<b>Reichweite</b>	ca. 50m
<b>Mic-Eingänge</b>	-46dBV
<b>Line-Eingänge</b>	-10dBV
<b>Link</b>	1V / 0dBV
<b>Klangregler, Tiefen</b>	±15dB/100Hz
<b>Klangregler, Höhen</b>	±10dB/10kHz
<b>Stromversorgung</b>	230V~/50Hz/150VA, 12V / 15A Klemmanschluß
<b>Akku</b>	1 x 12V 7,2 Ah
<b>Abmessungen</b>	277 x 256 x 415 mm

**Echtschall GbR** Beschallungs- und Medientechnik

**Anschrift Deutschland:**  
Seestraße 8  
83367 Petting  
Tel.: +49 8686 984499  
Fax.: +49 8686 984337  
Mail.: [info@echtschall.com](mailto:info@echtschall.com)

**Anschrift Österreich:**  
Birkenstraße 3  
5110 Oberndorf / Salzburg  
Tel.: +43 699 14222449  
Fax.: +43 6272 41528  
mail: [info@echtschall.com](mailto:info@echtschall.com)